INSTALLATION INSTRUCTION
LED FLOODLIGHT

IP65 RATING

TECHNICAL DATA

WATTS	LUMENS	BEAM ANGLE	CRI	CRI	Maximum Projected Area (MAP)	Maximum Projected Area (SWAY)	N.W	Mounting Height	Wire Length	OPERATION TEMPERATURE	INPUT POWER	DIMENSION
10W	750	130°	>0.5	>70	73.8	234.6	335	140mm		-20° to +40°C	AC:220-240V, 50/60Hz	90x90x27mm
20W	1500	130°	>0.5	>70	147.6	469.2	395					150x150x27mm
30W	2520	130°	>0.5	>70	74.3	205.5	522.6		3-5M			150x232x27mm
50W	4000	130°	>0.5	>70	74.8	206	496.4	150mm				180x165x27mm
100W	8700	130°	>0.5	>74	76	208	1150					270x232x27mm
200W	17600	130°	>0.4	>75	77.3	210.5	2852					400x333x30mm

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying product. will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Replace any cracked protective shield. ⊖—⊕
- Terminal block not included.
- Proper grounding should be ensured throughout the installation.

- Minimum distance from lighted objects 1m.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.



Non-replaceable control gear



Non-replaceable light source

INSTALLATION DIAGRAM



Figure1



Figure2

Figure3



Figure4

Figure5

Figure6

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

INSTALLATION INSTRUCTION

- DO NOT USE IN AREAS WITH LIMITED VENTILATION OR OUTSIDE THE TEMPERATURE RANGE. *CONNECT WITH WATERPROOF CABLE HOUSE ONLY. *ENSURE ELECTRICITY IS SWITCH OFF BEFORE INSTALLATION.

• Please do not mount to a surface that is prone to vibrations.*

Remove the screw and the bracket afterwhad. (Figure1) Before drilling, mark the hole position for fixing the bracket onto the wall (Screw not supplied). (Figure 2)

• Screw the retaining bracket to the wall with a suitable quantity of screws. (Figure 3)

• Mount the bracket back to the fixture. Adjust the floodlight according to the desired position. Tighten the screw. (Figure 4) Connect the wires according to the wiring diagram. (Figure 5) Connect the input lead of our product through the waterproof junction box. Note, the line (-) of the lead. (Figure 5) (Need to use the junction box of IP65 or above, ensure to tighten the waterproof screw) Switch on the power to make sure if the product is working. Adjust the direction angle as per your preference. (Figure 6)

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für Produkt entschieden haben. Sie werden Ihnen die bestmöglichen Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen und halten Sie sie für Ausschrifte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren Händler oder örtlichen Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich auf Defekte, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßes Produktabbau oder unsachgemäßen Einbau verursachte Schäden an jeglicher Oberfläche. Die Produkte sind für 10-12 Stunden täglichen Betrieb geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung würde zum Verfall der Garantie führen. Diese Bestimmung gilt nur für Herstellungsmängel.

ACHTUNG

- Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und lesen Sie das Installieren, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Installation nur von Elektrofachkräften.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht auswechselbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle abgelaufen ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Wenn das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinen Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden. ⊖—⊕
- Ersetzen Sie jede beschädigte Schutzabdeckung.
- Klemmenblock nicht enthalten. ⊖—⊕
- Während der gesamten Installation muß eine ordnungsgemäße Erdung gewährleistet sein.

INSTALLATIONSANWEISUNG:

• BENUTZEN SIE BITTE NICHT IN GEBIETEN MIT EINER BEGRENZTEN VENTILLATION AUSSERHALB DES UMFANGS DER UMGEBUNGS-TEMPERATUR.* SCHLIESSEN SIE NUR MIT KABELN MIT EINEM WASSERDICHTEN KABELGEHÄUSE AN. * VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE STROMVERSORGUNG VOR DER INSTALLATION AUSGESCHALTET WURDEN IST.

• Bitte bauen Sie nicht auf einer Fläche, in der möglich ist, Vibrationen zu entstehen. Bevettigen Sie danach die Schraube und die Klammern. (Bild 1) Bevor Sie Öffnungen bohren, bezeichnen Sie die Positionsstifte für die Befestigung des Klammers auf der Wand (die Schraube ist nicht beinhaltet). (Bild 2)

• Befestigen Sie die Befestigungsklammern mit genug Schrauben an der Wand. (Bild 3)

• Montieren Sie die Klammer wieder an der Halterung an. Stellen Sie die Position entsprechend der gewünschten Position ein. Die Schraube festziehen. (Bild 4)

Verbinden Sie Ihr Hauptkabel (empfehlenswert HSRN-FSG1.0mm2) mit dem Eingangsleitung unseres Produkts durch einen wasserdichten Verbindungskasten. Bitte beachten Sie die Linie (-) des Leites (Bild 5). (Benötigen Sie die Anschlussdose von IP65 oder höher, stellen Sie sicher, dass die wasserdichte Schraube festgezogen wird) Schalten Sie die Stromversorgung ein, um sicherzustellen, dass das Produkt funktioniert. Passen Sie den Richtungswinkel an Ihre Präferenz an. (Bild 6)

WICHTIGE HINWEISE:

• Elektro- und Elektrogeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Abgefälle bezeichnet. Abgefälle dürfen nicht mit anderem Müll entsorgt werden.

• Besitzer von Abgefällen sind verpflichtet, Lampen nur der Rückgabe zentralsammelstelle aus dem Abgefäll zu entfernen.

• Das Symbol „Gefahrspannung" weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf und am Ende seiner Lebensdauer von unserem Händler oder örtlichen Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben, entsorgt werden muss.

• Bei der Entsorgung von Elektrogeräten auf Deponien oder Halden können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.

• Unter folgendem Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Rücksgabestellen: https://www.ear-system.de/wer-entsorgt/sammel-und-rueckstellen

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на ще послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви помогнат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 2 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или неподходяща експлоатация. Дружеството не предоставя гаранция срещу повреди по всяка повърхност, причинени от неправилно демонтиране и монтиране на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Моля проверете частотната инструкция и инсталирайте захранването, преди да започнете монтажа.
- Инсталирайте само от сертифицирани електротехници
- Източникът на светлина в този осветителен тяло не е сменяем; когато той достигне края на експлоатационния си срок, трябва да се смени целия осветителен тяло.
- Ако външният гъвкав кабел или кабел на тази осветителна е повреден, той трябва да бъде заменен изключително от производителя или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Сменете напукания предпазител, ако има такъв. ⊖—⊕
- Разпределителната кутия не е включена в комплекта. ⊖—⊕
- Извършете добро земно свързване.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ:

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОСВЕТИТЕЛНОТО ТЯЛО В ОГРАНИЧЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ИЛИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ТЕМПЕРАТУРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА. * СВЪРЖЕТЕ САМО С КАБЕЛНА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМА КАБЕЛНА КОЛИБА. * УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО Е ПРЕКЪСНАТО ПРЕДИ ИНСТАЛИРАНЕТА.

• Моля не монтирайте върху повърхност, в която има вероятност да възникнат вибрации. (Фигура 1)

*Отстранете винта и скобата след това.(Фигура 1)

• Закрепете скобата върху подходящо количество винтове. (Фигура 2)

• Монтирайте скобата обратно към осветителното тяло. Регулирайте прожектора в желаната посока. Затегнете винта. (Фигура 4) Свържете кабелите съгласно кабелната схема. (Фигура 5) Свържете входящия кабел на нашия продукт чрез водоустойчива разклонителна кутия. Имайте предвид, че кабелът е с (-) линия. (Фигура 5) (Необходимо е да използвате разклонителна кутия с IP65 или по-висока, уверете се, че сте затегнали водоустойчивия винт) Включете захранването, за да се уверите, че продуктът работи. Регулирайте ъгъла на посоката според предпочитанията. (Фигура 6)

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della . Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di altre domande, si prega di contattare il rivenditore o il distributore locale da cui è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 2 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anormale. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore al giorno di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia copre solo i difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

• Spegnere l'elettricità prima di iniziare!

• Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato!

• Non utilizzare in aree con ventilazione limitata o al di fuori dell'intervallo della TEMPERATURA AMBIENTE.* COLLEGARE SOLTANTO CON CAVI CON COPERTURA IMPERMEABILE. ASSICURARSI CHE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA STACCATA PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.

• Si prega di montare su una superficie soggetta a vibrazioni.*

*Rimuovere la vite e le staffe successivamente. (Figura 1)

Prima di forare, segnare la posizione dei perni per fissare la staffa sulla parete (La vite non è in dotazione). (Figura 2)

• Avvitare la staffa di fissaggio alla parete con una quantità adeguata di viti. (Figura 3)

• Montare di nuovo la staffa sul fissaggio. Regolare il riflettore in base alla posizione desiderata. Serrare la vite. Serrare la vite. (Figura 4) Collegare i cavi principale (consigliato HSRN-FSG1.0mm2) con il cavo di ingresso del nostro prodotto attraverso la cassetta di derivazione impermeabile.Notare la linea(-) dei conduttore (Figura 5). (È necessario utilizzare la cassetta di derivazione IP65 o superiore ed assicurarsi che la vite impermeabile sia ben stretta) Accendere l'alimentazione per assicurarsi che il prodotto funzioni. Regolare l'angolo di direzione secondo le proprie preferenze. (Figura 6)

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a . szerkeszt. Reméljük, hogy a legjobb szolgálatban. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és őrizze meg a kézikönyvet a későbbi felhasználás érdekében. Ha bármilyen további kérdése van, forduljon forgalmazójához vagy helyi értékesítőjéhez, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számított 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károsra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításából és szereléséből. A terméket napi 10-12 órás használatra tervezték alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteszti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FIGYELEM

• Kérjük, a szerelés megkezdése előtt kapcsolja le az áramellátást és olvassa el ezt az útmutatót.

• Csak szakképzett villanyszerelő végezheti el.

• Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető ki, amikor a fényforrás elér az élettartamát, az egész lámpatestet ki kell cserélni.

• Ha ennek a lámpatestnek a külső rugalmas kábele vagy vezetéke megsérül, a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártó, szervizképviselője vagy hasonló képesítésű személlyel szabad cserélnie ki.

• Cserélje ki a repedt védőpajzsot ⊖—⊕

• Minimális távolság a megvilágított tárgyaktól 1m. ⊖—⊕

• A sorkapocsot nem tartalmazza.

• A szerelés során biztosítani kell a megfelelő földelést.

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

• NE HASZNÁLJA KORLÁTOZOTT SZELLŐZÉSŰ TERÜLETEN VAGY A KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET HATÁRAIN TÚL. *

CSAK GUMMI VILLÁMOS KÁBELT HASZNÁLJUNK, AMI VÍZÁLLÓ VÁASLHAJZZAL RENDELKEZIK. *GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY SZERELÉS ELŐTT A VILLAMOS ELLÁTÁS KI VAN KAPCSOLVA.

• Kérjük, ne szerelje vibrációra hajlamos felületre.

Távolítsa el a csavart és a tartót utána. (Ábra 1) Mielőtt fúrna, jelölje a furat rögzítéséhez szükséges helyét ahhoz,hogy a kapcsot fel lehjen szerelni a falra (a csavar nem szállított). (2. ábra)

• Csavarja fel a tartószerkezetet a falra megfelelő mennyiségű csavarral. (3. ábra)

• Szerelje vissza a kapcsot az egységre. Állítsa be a reflektort a kívánt helyállás szerint. Húzza meg a csavart. (4. ábra) Kapcsolja össze a fő kábelt (ajánlottg HSRN-FSG1.0mm2) a termék bemenő vezetékével a vízálló csatlakozó dobozon keresztül. Kérem, vegye figyelembe a kábelcsatlakozó vonal (-) (1). ábra). (Ha IP65 vagy a feletti csatlakozódobozt kell használni, győződjön arra, hogy a vízálló csavart jól meghúzta) Kapcsolja be az áramellátást annak érdekében, hogy meghatározhassuk annak, hogy a termék működik.Állítsa be a kívánt szögirányt az Ön igényei szerint. (6. ábra)

[RO] INTRODUCERE ŞI GARANŢIE

Vă mulţumim că aţi ales şi aţi cumpărat acest produs de . Vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiţi acest instrucţiuni cu atenţie, înainte să începeţi instalarea, şi păstraţi-le pentru că vor putea să vă fie de folos şi în viitor. Dacă aveţi orice alte întrebări, vă rugăm să contactaţi dealerul sau furnizorul local de la care aţi achiziţionat produsul. Aceştia sunt instruiţi şi pregătiţi să vă servească în modul cel mai bun posibil. Garanţia este valabilă pe un termen de 2 ani de la data achiziţionării. Garanţia nu se aplică pentru deteriorările cauzate de instalarea incorectă sau de uzura normală. Compania nu oferă nicio garanţie pentru daune produse pe suprafeţe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării incorecte a produsului. Aceste produse au aceste pornite pentru exploatare continuă timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore face ilară imunizare, pentr duce la pierderea garanţiei. Pentru acest produs, garanţia se acordă numai pentru defecte de fabricaţie.

ATENŢIE

• DECONECTAŢI alimentarea cu energie electrică înainte să începeţi instalarea!

• Instalarea trebuie să fie efectuată numai de către un electrician calificat!

• Lumo de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit, când sigura te dăruiţi durata de funcţionare, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.

• Dacă cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit exclusiv de către producător sau agentul său de service sau de o persoană similară calificată pentru a evita un pericol.

• Înlocuiţi orice ecran de protecţie crăpat. ⊖—⊕

• Dotarea minimă de la obiectele de iluminat – 1m. ⊖—⊕

• Bloc terminal nu este inclus.

• În timpul instalării, trebuie asigurată o bună legare la pământ.

INSTRUCŢIUNE DE INSTALARE

• NU UTILIZAŢI ÎN ZONE CU VENTILAŢIE LIMITATĂ SAU ÎN AFARA INTERVALULUI DE TEMPERATURI AMBIANTE.* CUPLAŢI NUMAI CU CABLURI CU MANŞOANE IMPERMEABILE. * ASIGURAŢI-VĂ CĂ ATI OPRIT SURSA DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎNAINTE DE INSTALARE.

• Vă rugăm să nu asamblaţi pe suprafeţe pe care ar putea să apară vibraţii.

*Îndepărtaţi şurubul şi suportul după aceea. (Figura1)

Marcaţi poziţia găurii de fixare a cuielor pe perete înainte de găurire. (Burghiul nu este inclus). (Figura 2)

• Strângeţi dorita de fixare la perete, folosind atâtea şuruburi cât este necesar. (Figura 3)

• Montaţi la loc clema pe suport. Poziţionaţi proiectorul după nevoile dumneavoastră. Strângeţi şurubul. (Figura 4)

Cuplaţi cablul principal (de recomandat este HSRN-FSG1.0mm2) la o cablul de intrare al produsului nostru, prin-o cutie de joncţiune impermeabilă. Vă rugăm să luaţi notă de linia (-) a cablului. (Figura 5) (Trebuie să folosiţi o cutie de joncţiune cu un grad de protecţie IP65 sau mai mult, asiguraţi-vă că aţi strâns bine şurubul impermeabil) Porniţi alimentarea pentru a vă asigura că produsul funcţionează. Reglaţi unghiul direcţiei conform preferinţelor dvs. (Figura 6)

[PL] WSTĘP I GWARANCJAD

Dziękujemy za wybór i zakup produktu . będzie Ci służył najlepiej. Prosze przeczytać te instrukcje uważnie przed rozpoczęciem instalacji i zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi zapewnić Ci pomoc. Gwarancja ważna jest z data od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub demontaż. Lampy czas świecenia spraw w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin, 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z procesu tłoczących w produkcie.

UWAGA

- WYŁĄCZYĆ zasilanie przed przystąpieniem do instalacji!
- Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez elektrotechnika posiadającego certyfikat.dadz
- Nie używać w obszarach o ograniczonej wentylacji lub poza zakresem temperatur.* Nie używać przy użyciu przewodu nadający wymienić całą oprawę świetlówkową.
- W przypadku uszkodzenia zewnętrznego przewodu elastycznego lub przewodu tej oprawy, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, musi on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Należy wymienić pęknięte osłony ochronne. ⊖—⊕
- Zestaw listwy zaciskowej nie jest dołączony. ⊖—⊕
- Zostanie nie zawsze bieżąco podłączonej.
- Podczas całej instalacji należy zapewnić prawidłowe uziemienie.

INSTRUKCJA INSTALACJI:

• NIE UŻYWAĆ W OBSZARACH Z OGRANICZONĄ WENTYLACJĄ LUB NA ZEWNĄTRZ W WARUNKACH I POWYŻEJ MAKSYMALNEJ DOPUSZCZALNEJ. * TEMPERATURY OTOCZENIA.* PODŁĄCZYĆ TYLKO DO PODSZEDCZNYCH PRZEWODÓW W WODOSZCZELNEJ OBUDOWIE.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZED MONTAŻEM WYŁĄCZONO PRĄD.

• Nie montować urządzenia na powierzchni podatnej na wibracje. W następnej kolejności odkręć śrubę i wspornik. (Rysunek 1)

Przed rozpoczęciem wiercenia należy zaznaczyć pozycje otworu do zamocowania wspornika na ścianie (śruba nie stanowi części zestawu). (Rysunek 2)

• Przykręć wspornik mocujący do ściany za pomocą odpowiedniej liczby śrub. (Rysunek 3)

• Zamocować wspornik z powrotem do oprawy. Ustawić reflektor w pożądanej pozycji Dokręcić śrubę. (Rysunek 4)

Podłączyć przewody zgodnie ze schematem. (Rysunek 5) Podłączyć przewód wejściowy naszego produktu przez wodoszczelną skrzynkę połączeniową. * Należy pamiętać o linii (-) przewodu. (Rysunek 5) (Należy użyć skrzynki przyłączeniowej o stopniu ochrony IP65 lub wyższym i upewnić się, że dokręcono wodoszczelną śrubę) Włączyć zasilanie, aby upewnić się, że produkt działa. Dostosować kąt kierunku zgodnie z preferencjami. (Rysunek 6)

[CZ] ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy . vám nabídl ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Pokud máte jakékoli další dotazy, obraťte se na vašeho místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Ten jsou vyškolení a jsou vám plně k dispozici pro všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo nadměrným opotřebením. Společnost neposkytuje záruky na poškození povrchu vzniklé neodborným odstraněním a instalací výrobku. Výrobky jsou vhodné pro provoz 10-12 hodin každodenní využívání. Používání výrobku během 24 hodin denně ruší platnost záruky. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vady.

POZOR

• VYPNĚTE elektřinu, než začnete!

• Instalaci smí provádět pouze certifikovaný elektrikář

• Nepoužívejte v oblastech s omezeným větráním nebo mimo rozsah teploty okolního prostředí.* Připojte pouze k napájecímu kabelu s vodotěsným pouzdrem kabelu. * Ujistěte se, že je napájení vypnuté před instalací.

• Pokud je externí flexibilní kabel nebo kabel tohoto svítidla poškozen, musí být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku.

• Vyměňte veškerý prasklý ochranný štít. ⊖—⊕

• Svorkovnice není součástí dodávky. ⊖—⊕

• Svorkovnice není součástí dodávky.

• Po celou dobu instalace musí být zajištěno řádné uzemnění.

NÁVOD PRO MONTÁŽ

• NEPOUŽÍVEJTE SVÍTIDLO V OBLASTECH VENTILACE ANEBO MIMO NOMINÁLNÍ TEPLOTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.* PŘIPOJENÍ POUZE KABELOVÉ VODOTĚSNÉ SKŘÍŇKY. * UJISTĚTE SE, ŽE JE NAPÁJENÍ PŘED INSTALACÍ VYPNUTÉ.

• Prosím neinstalujte na povrch, který je citlivý na vibrace.

Odšroubujte šroub a pak konzolu. (Obrázek 1) Před vrtáním otvorů, označte jejich polohu pro upevnění konzoly na stěnu (šroub není součástí dodávky). (Obrázek 2)

• Přišroubujte konzolu ke stěně pomocí vhodného počtu šroubů. (Obr. 3)

• Namontujte zpět držák svítidla na konzolu. Nasměrujte reflektor podle požadované polohy. Nakloubujte šroub. (Obr. 4)

Připojte síťový kabel (doporučeno HSRN-FSG1.0 mm2) k vstupnímu vodiči našeho výrobku přes vodotěsnou připojovací krabici. Dodržte čáru (-) vodiče. (Obr. 5) (Musí být použita krabice s IP65 nebo vyšší stupeň ochrany, vodotěsný šroub musí být dobře utažený.) Zapněte napájení aby jste zkontrolovali zda výrobek funguje. Regulujte směr podle vašich preferencí. (Obrázek 6)

(EN) ENGLISH
LED lighting fixture Low power consumption. Instructions for use: Before installation, turn the power off. Do not discharge with general household waste. Return only to the specified recycling points in your area.

(DE) GERMAN
LED Leuchtmittel Niedriger Stromverbrauch.Gebrauchsanweisung: Vor der Installation den Gerät ausschalten.Entsorgen Sie nicht als Hausmüll.Bringen Sie zur Recycling-Sammelstelle.

(IT) ITALIAN
Illuminazione a led Scaldiure solo dopo aver tolto la tensione alla rete elettrica. Se non si è sicuri della procedura, rivolgersi a personale qualificato. I prodotti scaldanti non vanno gettati nei rifiuti comuni, ma smaltiti secondo la normativa vigente. Basso consumo energetico.

(HU) HUNGARIAN
LED-es világítótest Használati útmutató: Telepítés előtt kapcsolja le az áramellátást.Ne dobja ki az általános háztartási szemétbe egyéb! Alacsony áramfogyasztás

(BG) BULGARIAN
LED осветително тяло Инструкции: Изключващи при наличието захранване. Не смесващи отпадъци с общи битови отпадъци! Нисък консумация на електрическа енергия.

(ES) SPANISH
Accesorio de iluminación LED bajo consumo de energía. Instrucciones de uso: instalar apagado. No tirar junto a desechos domésticos! Bajo consumo de energía.

(FR) FRENCH
Éclairage à LED Remplacez seulement après la coupe l'alimentation du réseau électrique. Si vous n'êtes pas sûr comment installer, contactez un professionnel. Ne pas déposer les produits à la poubelle, éliminez conformément à la législation en vigueur. Faible consommation d'énergie.

(HR) CROATIA
LED svjetla s malom potrošnjom električne energije. Upute za korištenje: Prije instalacije isključite napajanje. Ne bacajte s općim kućnim otpadom. Vratite samo u specijaliziranom centru za recikliranje u vašem području.

(PT) PORTUGUESE
Dispositivo de iluminação LED,com baixo consumo de energia. Instruções de uso: Antes de instalar, desligue a alimentação. Não colocar no lixo doméstico!

(RO) ROMANIAN
Iluminat cu led cu consum redus de energie. Instrucțiuni de folosire: Înainte de instalare oprițI alimentarea cu energie. A nu se arunca împreună cu gunoiul menajer. A se returna doar în punctele de reciclare din zona dumneavoastră.

(EL) GREEK
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED. ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΤΕ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

(PL) POLISH
Energooszczędne oświetlenie LED. Instrukcje dotyczące użytkowania: Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie. Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zwracać tylko w wyznaczonych punktach recyklingu.

(CZ) CZECH
Úsporné LED světlo Návod ke použití: Před instalací vypněte napájení. Nevyhazujte těžkým domovním odpadem. Vraťte se pouze na určené recyklační body ve vaší oblasti.

(SK) SLOVAK
LED svietidlo úsporu Návod na použitie: Pred inštaláciou vypnite napájanie. Nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Vráťte sa iba na určených miestach recyklácie vo vašej oblasti.

(DA) DANISH
LED-belysning. Lavt strømforbrug. Brugsanvisning: Sluk for strømmen før installationen. Smid ikke med almindelig husholdningsaffald. Returner til genbrugspunkter, der er angivet i dit område.

(ET) ESTONIAN
LED / valgustus, Madal energiatarve. Kasutusjuhised: Enne paigaldamist lülitage tõide välja. Ärge visake koos olmejäätmetega. Tagasi ainult ette määratud ringlussevõtu punktidesse.

(RU) RUSSIAN
Светодиодный (LED) светильник. Низкий расход электроэнергии. Инструкции по использованию: Перед установкой, отключите питание. Не выбрасывайте вместе с обычными бытовыми отходами. Сдавайте только в специальные пункты утилизации вашего региона.

(UA) UKRAINIAN
LED / світильник. Низька витрата електроенергії. Інструкції з використання: Перед початком установки, вимкніть живлення. Не викидайте разом зі звичайними побутовими відходами. Здавайте тільки в спеціалізовані пункти вашого району для подальшої утилізації.

(BS) BOSNIAN
LED rasvjeta sa malom potrošnjom električne energije. Uputstva za upotrebu: Prije instalacije isključite napajanje. Ne bacajte sa opštim kućnim otpadom. Vratićete samo u specijalizovane tačke za recikliranje u vašem području.

(SL) SLOVENIAN
LED žarnica z nizko porabo električne energije. Navodila za uporabo: Pred namestitvijo izključite napajanje. Ne odvrzite skupaj s splošnimi hišnimi odpadki. Vrnitevje samo v specializiranih recikliranih točkah v vaši bližini.

(NL) DUTCH
LED-verlichting, Laag stroomverbruik. Gebruiksaanwijzing: Schakel de stroom uit voordat u met de installatie begint. Niet met het gebruikelijke huishoudelijk afval weggooien. Teruggeven in de daartoe bestemde recyclepunten in uw buurt.

(LV) LATVIAN
LED apgaismojuma armatūra. Maza elektrības patēriņš. Lietošanas instrukcijas:pirms installēšanas atvienojiet strāvas padevi. Nesametiet kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.Atgriezās tikai priekšmetiem paredzētaī savā jomā

(LT) LITHUANIAN
LED apšvietimo įtaisas. Žemas energijos suvartojimas. Naudojimo instrukcija: prieš montuojant išjunkite maitinimą. Neišmeskite su bendraisiais buitiniais atliekomis. Grąžinkite tik jums tinkamose perdirbimo punktuose.

(AR) ARABIC
LED أجهزة الإضاءة. استهلاك منخفض للطاقة. تعليمات الاستخدام: قبل التثبيت، قطع التيار الكهربائي. عدم التخلص مع النفايات المنزلية العادية. الإرجاع إلى نقاط التدوير في المجال المحلي الخاص بك.

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à . vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pendant 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont conçevables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION

- Veuillez mettre hors tension et lisez les instructions avant de commencer l'installation.
- Installation par électricien certifié
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou par son service après-vente ou par une personne de qualification un danger.
- Remplacez toute pièce de protection fissurée. ⊖—⊕
- Distances minimales des objets éclairés 1m. ⊖—⊕
- Bornier non inclus.
- Une mise à terre appropriée doit être assurée durant toute l'installation.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

• NE PAS UTILISER DANS DES ZONES À VENTILATION LIMITÉE OU EN DEHORS DE LA PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE.* CON